



МЕРНИ ОРМАРИ

Раде Кончар-ТЕП

■ МЕРНИ РАЗВОДНИ ТАБЛИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРЕЊА - ВНАТРЕШНА МОНТАЖА

Тип	Број за нарачка	Димензии (мм) Ширина-Висина-Длабина w h d	Мерни места		Прекинувач или разделувач	Монтажа
			Бр.на мер.места	Струја (A)		
MRT II/2 Z	701025667	500x1600x190	4	63	на барање	на зид
MRT II/2 Vg	701028667	500x1600x190	4	63	на барање	во зид
MRT II/3 Z	701026667	750x1600x190	6	63	на барање	на зид
MRT II/3 Vg	701029667	750x1600x190	6	63	на барање	во зид
MRT II/4 Z	701027667	1000x1600x190	8	63	на барање	на зид
MRT II/4 Vg	701030667	1000x1600x190	8	63	на барање	во зид
MRT III/2 Z	701031667	500x2000x190	6	63	на барање	на зид
MRT III/2 Vg	701034667	500x2000x190	6	63	на барање	во зид
MRT III/3 Z	701032667	750x2000x190	9	63	на барање	на зид
MRT III/3 Vg	701035667	750x2000x190	9	63	на барање	во зид
MRT III/4 Z	701033667	1000x2000x190	12	63	на барање	на зид
MRT III/4Vg	701036667	1000x2000x190	12	63	на барање	во зид

Мерно - разводните ормари се наменети за ниско напонските мрежи, се монтираат во затворен простор, како слободностоечки поставени на фундамент, поставени на зид, или во зид. Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари.

Материјал: двапати декапиран лим заштитен со електростатско фарбање со нијанса RAL7035, други нијанси на посебно барање.

Степен на заштита е IP43, согласно со EN 60529.

Ормарите се состојат од три дела:

- 1-Долен дел во кој се сместуваат собирници за три фази, нула и главен прекинувач
- 2-Среден дел каде се сместени броилата на електрична енергија
- 3-Горен дел каде се сместуваат излезните осигурувачи.

Средниот дел се изработка во 2 изведби:

- MRT II- со два реда на броила
- MRT III- со три реда на броила

